

Agent — 105

Цифрова радіостанція транкінгового зв'язку на базі радіостанції Motorola Solutions серії DM 4000 у спеціальному виконанні для встановлення на броньованих об'єктах

Призначений для встановлення на броньованих об'єктах (БТР, БМП, ЛТБУ, танк) та забезпечення двостороннього радіозв'язку між однотипними радіостанціями в цифровому (з використанням шифрування) та аналоговому режимі.

Живлення здійснюється від бортової мережі броньованого об'єкта напругою 12 В або 24 В (з використанням комплектного перетворювача напруги).

Можливе підключення до апаратури внутрішнього зв'язку типів: P-124, P174, АВСК

Виріб застосовується з ларингофонною гарнітурою або зі штатною гарнітурою виробництва компанії Motorola Solutions

Діапазон частот	136–174 МГц або 403–470 МГц	
Кількість каналів для програмування (цифровий або кольоровий дисплей)	99/1000	
Потужність ВЧ сигналу	1–25 Вт 25–45 Вт	
Робоча напруга (пост. струм)	13,2 В (номінальна) 10,8–15,6 В (діапазон)	
Споживання струму (радіостанції)	в режимі очікування	0,81 А (макс.)
	в режимі прийому (при номінальному аудіосигналі)	2 А (макс.)
	в режимі передачі (1–25 Вт)	11 А (макс.)
	в режимі передачі (25–40 Вт)	14,5 А (макс.)
Тип роз'єму	BNC	
Діапазон температур	–40...+60 °С	
Габаритні розміри (ВхШхД)	225х295х265 мм	
Вага	5,1 кг	

